



GENERADOR GID

GID 4000 OF

VENTAJAS

- Generador con regulación inverter 100% estabilizada con 1 toma monofásica a 230V y un puerto USB.
- Control electrónico de salida que proporciona una mayor eficiencia, precisión y un menor consumo.
- Sistema de ondas sinusoidales para proporcionar energía segura y de alta calidad.
- Conexión segura a cualquier tipo de dispositivo sin sobretensiones dañinas.
- Bajo consumo, ruido y vibración.
- Indicador de tensión de salida.
- Cable conector para salida CC.
- Estructura compacta para protección y fácil transporte del generador.



Cod. 1.3343

DATOS TÉCNICOS

GENERADOR

Regulación	AVR
Voltaje Nominal	230 V
Corriente nominal	8.3 A
Potencia Nominal	3.6 kW
Potencia Máxima	4.0 kW
Salida DC, Voltaje	12 Vdc
Salida DC, Amperios	7.8 A

MOTOR

Combustible	Gasolina sin plomo	95°
Cilindrada	223	cm ³
Arranque	Manual	
Potencia Máxima		HP
Capacidad del depósito	12.5	L
Capacidad del aceite	600	ml
Autonomía	5	h
Peso	35.5	Kg

DOTACIÓN STANDARD

- Cable conector para salida CC.
- Bujía de repuesto.
- Destornillador.
- Llave de bujía.



DESIGNED FOR PROFESSIONALS
www.stayer.es